Yuasa Scheda Tecnica

Yuasa EN100-6 Industrial VRLA Battery

Specifiche tecniche

Tensione Nominale (V)	6
Scarica a potenza costante a 10 min - 1,6V/el, 20°C (W/el)	420
Capacità alla scarica in 10 ore 1,8V/el. 20°C	100

Dimensioni

Lunghezza (mm)	200 (±3)
Profondità (mm)	208 (±2)
Altezza (mm)	238 (±2)
Peso (kg)	24.1

Tipologia dei terminali

Terminale filettato - (M = maschio o F femmina)	M8 (M)
Coppia di serraggio (Nm)	6 (±0.5)

Range di temperatura d'esercizio

Stoccaggio (con batteria carica al 100%)	-20°C to +50°C
Carica	-15°C to +50°C
Scarica	-20°C to +60°C

Stoccaggio

Perdita di capacità per mese a 20°C (% approx.)	3

Materiale del contenitore

Standard	ABS (UL94:V0)

Tensione di carica

Carica a tampone a 20°C (V/batt)	6.78 (±1%)
Carica tampone a 20°C (V/el)	2.26 (±1%)
Coefficiente di correzione carica di tampone per temperature diverse da std 20°C (mV/°C/el)	-3
Tensione di carica ciclica o a fondo a 20°C V/batt	7.2 (±2%)
Tensione di carica ciclica o a fondo a 20°C V/el	2.40 (±2%)
Coefficiente di correzione carica ciclica con temperature diverse da std 20°C (mV/°C/el)	-4

Corrente di carica

Limite di corrente di carica tampone (A)	No limit
Limite di corrente di carica ciclica o a fondo (A)	25.5

Corrente massima di scarica

per 1 secondo (A)	1000
per 1 minuto (A)	600

Corrente di corto circuito & resistenza interna

Resistenza interna secondo IEC 60896-21 (mΩ)	3.2
Corrente di corto circuito secondo IEC 60896-21 (A)	2222

Impedenza

Misurata ad 1 kHz (mΩ)	2

Vita progetto ed approvazioni

Classificazione Eurobat “Very Long Life”	12+ years
Yuasa design life a 20°C (anni)	12 years

Layout



Certificazione di terze parti

ISO9001 - Sistema di gestione Qualità
ISO14001 - Sistema di gestione ambientale
ISO45001 OHSAS Management Systems
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.

Cert. No.: FM 10626

Cert. No.: EMS 55229

Sicurezza

Installazione

Può essere installata in ogni posizione eccetto permanentemente capovolta.

Maniglie

La batteria non può essere tenuta appesa dalle maniglie (dove presenti)

Valvole di ventilazione

Ogni singola cella è provvista di valvole a bassa pressione in grado di rilasciare gas in eccesso e richiudersi automaticamente.

Rilascio di gas

Le batterie VRLA possono rilasciare idrogeno, che può generare miscela esplosiva con l'aria. Non installare in contenitori ermetici.

Riciclo

Le batterie Yuasa devono essere riciclate a fine vita in accordo con le legislazioni e regolamentazioni locali.

Scheda tecnica prodotta su E&OE

Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa EN100-6 Industrial VRLA Battery

Specifications	
Nominal voltage (V)	6
10m rate Constant Power (Typ) to 1.6V/cell at 20°C (W/Cell)	420
10-hr rate Capacity to 1.8V/Cell at 20°C (Ah)	100
Dimensions	
Length (mm)	200 (±3)
Width (mm)	208 (±2)
Height (mm)	238 (±2)
Mass (kg)	24.1
Terminal Type	
Threaded terminal - (M=Male or F=Female)	M8 (M)
Torque (Nm)	6 (±0.5)
Operating Temperature Range	
Storage (in fully charged condition)	-20°C to +50°C
Charge	-15°C to +50°C
Discharge	-20°C to +60°C
Storage	
Capacity loss per month at 20°C (% approx.)	3
Case Material	
Standard	ABS (UL94:V0)
Charge Voltage	
Float charge voltage at 20°C (V)/Block	6.78 (±1%)
Float charge voltage at 20°C (V)/Cell	2.26 (±1%)
Float Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-3
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Block	7.2 (±2%)
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Cell	2.40 (±2%)
Cyclic Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-4
Charge Current	
Float charge current limit (A)	No limit
Cyclic (or Boost) charge current limit (A)	25.5
Maximum Discharge Current	
1 second (A)	1000
1 minute (A)	600
Short-Circuit Current & Internal Resistance	
Internal resistance - according to EN IEC 60896-21 (mΩ)	3.2
Short-Circuit current - according to EN IEC 60896-21 (A)	2222
Impedance	
Measured at 1 kHz (mΩ)	2
Design Life & Approvals	
EUROBAT Classification: Very Long Life	12+ years
Yuasa design life at 20°C (yrs)	12 years

Layout



3rd Party Certifications

ISO9001 - Quality Management Systems
ISO14001 - Environmental Management Systems
ISO45001 OHSAS Management Systems
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.

Safety

Installation

Can be installed and operated in any orientation except permanently inverted.

Handles

Batteries must not be suspended by their handles (where fitted).

Vent valves

Each cell is fitted with a low pressure release valve to allow gasses to escape and then reseal.

Gas release

VRLA batteries release hydrogen gas which can form explosive mixtures in the air. Do not place inside a sealed container.

Recycling

YUASA's VRLA batteries must be recycled at the end of life in accordance with local and national laws and regulations.

Data Sheet generated on 19/04/2024 – E&OE